



Ritto Wiser Door Panel TwinBus

Installationsanleitung Firmware-Update

Diese Anleitung beschreibt die empfohlene Vorgehensweise zur Installation eines Firmware-Updates für ein Wiser Door Panel TwinBus.

1. Mit einem PC mit geeignetem SD Kartenschacht auf einer handelsüblichen SD Karte einen Ordner namens **software** anlegen (bitte alle Buchstaben klein schreiben).
2. Die Datei **update.zip** von der Ritto Homepage in den Ordner **software** auf der SD Karte kopieren (alles klein geschrieben; **ZIP-Datei nicht entpacken!**).
3. Prüfen, ob der an der Unterseite des Wiser Door Panels befindliche SD Kartenschacht leer ist - gegebenenfalls andere SD Karten oder die bei Auslieferung enthaltene Dummy Karte entfernen - und die SD Karte mit dem Firmware-Update aus dem PC in den SD Kartenschacht einstecken bis diese einrastet.
4. Im **Inbetriebnahme Menü** des Wiser Door Panels den Menüpunkt **Firmware Update** auswählen und die Schaltfläche **System-Update** betätigen. Alle anderen Schaltflächen werden für diesen Vorgang nicht benötigt!
5. Das Firmware-Update wird nun geladen und installiert. Dauer ca. 3-4 Minuten.
Bitte achten Sie darauf, dass dieser Vorgang nicht unterbrochen wird! Bitte das Gerät für die Zeit des Updates nicht betätigen und nicht spannungsfrei schalten!
6. Nach erfolgreichem Update und automatischen Neustart kann man die Firmwareversion im **Inbetriebnahme Menü** des Wiser Door Panels unter dem Menüpunkt **Firmware Update** überprüfen. Dass man erfolgreich ein Firmware-Update per SD Karte durchgeführt hat, erkennt man daran, dass die Firmwarebezeichnung ein ++ enthält (z.B. von Version 2.0.42 auf 2.0.44++). Im Auslieferungszustand hat das Wiser Door Panel eine Firmwareversion ohne die ++ Kennzeichnung.

Bei Fragen erreichen Sie unseren technischen Support unter:

Tel. [+49 2102 404 6000](tel:+4921024046000)

oder

E-Mail: tsc-wiehl@schneider-electric.com