

| Art.-Nr. | Beschreibung | Wiser Home Hub (2. Gen.) CCT501801 | Wiser Home Touch (1. Gen.) |
|---|---|---|----------------------------|
| Maximale Geräteanzahl gesamt | | 64 (einschließlich Hub) + 20 PowerTag-Geräte | 32 |
| Maximale Raumanzahl | | 16 | 16 |
| Anzahl der Momente (Szenensteuerung) | | 20 | 16 |
| Anzahl der Automatisierungen | | 10 | – |
| Unterstützte Lichtsteuerungen | | 32 (max. 32 pro Raum) | empfohlen 20 |
| Unterstützte Jalousiesteuerungen | | 32 (max. 32 pro Raum) | |
| Unterstützte Smarte Steckdosen und Smart Plugs (Haushaltsgerätesteuerung) | | 20 (max. 20 pro Raum) | – |
| Unterstützte Smarte Rauchmelder | | 16 (max. 16 pro Raum) | – |
| Unterstützte Funktaster und Sensoren | | 10 (max. 10 pro Raum) | – |
| Unterstützte Heizkörperthermostate und Funkempfänger 16A | | 32 (max. 4 pro Raum) | – |
| Unterstützte Raumthermostate | | 16 (max. 1 pro Raum) | – |
| Unterstützte Verteilerleisten für Fußbodenheizung | | 3 | – |
| Unterstützte Boilerrelais | | 1 | – |
| Unterstützte PowerTag-Geräte (nicht auf max. Geräteanzahl angerechnet) | | 20 | – |
| Wiser Taster-Module (Zigbee) für PlusLink-Einsätze zur Jalousie- und Lichtsteuerung* | | | |
| MEG5116-0300 | Connected Taster-Modul 1fach System M | kompatibel | kompatibel |
| MEG5126-0300 | Connected Taster-Modul 2fach System M | kompatibel | kompatibel |
| MEG5116-6000 | Connected Taster-Modul 1fach System Design | kompatibel | kompatibel |
| MEG5126-6000 | Connected Taster-Modul 2fach System Design | kompatibel | kompatibel |
| Wiser Funktaster (Zigbee) zur Bedienung von Jalousie, Licht, Heizung, Momenten und Automatisierung | | | |
| MEG5001-0300 | Connected Funk-Taster 1fach/2fach System M | kompatibel | – |
| MEG5001-6000 | Connected Funk-Taster 1fach/2fach System Design | kompatibel | – |
| Wiser UP-Aktoren (Zigbee) zur Jalousie- und Lichtsteuerung* | | | |
| CCT5010-0002W | Wiser Dimmaktor 1fach UP | kompatibel | kompatibel |
| CCT5011-0002W | Wiser Schaltaktor 1fach UP | kompatibel | kompatibel |
| CCT5015-0002W | Wiser Jalousieaktor 1fach UP | kompatibel | kompatibel |
| Wiser Smarte SCHUKO-Steckdosen (Zigbee) zur Haushaltsgerätesteuerung | | | |
| MEG2380-03xx/-04xx | Connected SCHUKO-Steckdosen 16A System M | kompatibel | - |
| MEG2380-60xx | Connected SCHUKO-Steckdosen 16A System Design | kompatibel | - |
| | Weitere Designs auf Anfrage | | |
| Wiser Smart Plug (Zigbee) Zwischenstecker zur Haushaltsgerätesteuerung | | | |
| CCTFR6501 | Wiser Smart Plug | kompatibel | - |
| Wiser Sensoren (Zigbee) zur Automatisierung | | | |
| CCT591012 | Wiser Fenster-/Türsensor | kompatibel | - |
| CCT592012 | Wiser Wassersensor | kompatibel | - |
| CCT593012 | Wiser Temp./Luftfeuchtigkeitssensor | kompatibel | - |
| CCT595012 | Wiser Bewegungsmelder (inkl. Lux-Messung) | kompatibel | - |
| Wiser Heizungslösungen (Zigbee)* | | | |
| CCTFR6100 | Wiser Heizkörperthermostat | kompatibel | kompatibel |
| CCTFR6400 | Wiser Raumthermostat | kompatibel | - |
| CCTFR6600 | Wiser Verteilerleisten FBH (Heizen/Kühlen) | kompatibel | - |
| CCTFR6610 | Wiser Verteilerleisten FBH (Heizen) | kompatibel | - |
| CCTFR6620 | Wiser Verteilerleisten FBH (Heizen/Kühlen 24V) | kompatibel | - |
| CCTFR6700 | Wiser Funkempfänger 16A (Temperatursensor) | kompatibel | - |
| Auswahl der wichtigsten PlusLink-Einsätze für die Taster-Module | | | |
| MEG5161-0000 | PlusLink Relais-Schalt-Einsatz, 1fach | kompatibel | kompatibel |
| MEG5162-0000 | PlusLink Relais-Schalt-Einsatz, 2fach | kompatibel | kompatibel |
| MEG5165-0000 | PlusLink Jalousiesteuerungs-Einsatz | kompatibel | kompatibel |
| MEG5171-0000 | PlusLink Universal-Dimmer-Einsatz, 1fach | kompatibel | kompatibel |
| MEG5172-0000 | PlusLink Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach | kompatibel | kompatibel |